

Ошибка "Не удалось подключиться к контроллеру" на панели МФУ

30.04.2025 04:19:44

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия BizHub	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	16:15:45, Пнд 18 Мар, 2019 г.

Ключевые слова

контроллер ошибка ic

Симптомы (общедоступное)

На панели МФУ присутствует предупреждение под восклицательным знаком "Включите контроллер" или "Не удалось подключиться к контроллеру", Задания, отправленные на адрес Fiery контроллера или через Fiery Workstation, не печатаются на МФУ

Проблема (общедоступное)

Внешний контроллер Fiery выключен или был включен после того, как включилось МФУ

Решение (общедоступное)

В первую очередь необходимо проверить, что контроллер включен и готов к работе. Контроллер представляет собой черную "коробку", которая висит на задней стенке МФУ (или встроена в заднюю стенку).

На контроллере есть кнопка включения со световым индикатором, обозначенная цифрой один (1) на схеме и фото. Кнопка может иметь немного разное расположение (в зависимости от модели контроллера), на схеме изображен контроллер для моделей sxx4e, на фото - для моделей sxx8

Схема:

Фото:

После включения контроллера (индикатор на кнопке питания будет гореть зеленым) нужно подождать несколько минут, и когда на циферблате будет отображаться "00", включить или перезагрузить МФУ тумблером питания (за передней крышкой, где меняется бункер отработки). После загрузки МФУ ошибка