

замины в LS

07.12.2022 17:09:19

Печать статьи FAQ

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	2
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	100.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	10:05:59, Чтв 23 Май, 2019 г.

Ключевые слова

ls-505, ls-506 замин замятия тонкая бумага

Симптомы (общедоступное)

при печати тиража на бумаге плотностью 65 гр/м и ниже замины на входе в стекер.

Проблема (общедоступное)

Проблема возникает из-за накопления грязи, бумажной пыли под резиновыми кольцами и их "заглубления" (очень быстро становятся жесткими), возникает повышенная нагрузка на привод, проскальзывание бумаги. После модернизации происходит снижение нагрузки на привод и более корректное прохождение бумаги по тракту.

Решение (общедоступное)

замена 15AV45821, 15AV45810 на 15AV45320. Установка 15AV45320 в верхнее посадочное место. Нижний остается свободным.