

Выключение встроенного терминала SafeQ или другого приложения

25.03.2025 18:52:12

Печать статьи FAQ

Категория:	Оборудование::Серия BizHub	Голоса:	1
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	100.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	10:33:36, Втр 17 Май, 2022 г.

Ключевые слова

safeq терминал блокировка terminal отключение удаление авторизации

Симптомы (общедоступное)

Экран МФУ заблокирован встроенным терминалом от какого-либо приложения авторизации (например SafeQ, Papercut или самого МФУ). Удалить терминал корректно нет возможности, так как например аппарат переехал, нет связи с сервером и тд

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Наиболее простым решением данной проблемы является выключение авторизации через настройки самого МФУ. Пароль администратора по умолчанию - 1234567812345678

В веб-интерфейсе, в режиме администратора, раздел User Auth\Account Track->Authentication Type->User Authentication выставить OFF

Либо на панели МФУ, Меню(домик)->Утилиты->Настройки администратора->Настройки авторизации\учетной записи->Общие настройки->Идентификация пользователя, выставить ВЫКЛ