

Добавление профиля бумаги из предустановленной базы

01.02.2023 15:26:44

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	11:36:00, Втр 25 Май, 2021 г.

Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Для того, что бы добавить профиль бумаги из предустановленной базы на аппарате нужно выполнить следующую процедуру (в примере используется аппарат С4080, процедура идентична для всех PRO/PRESS аппаратов)

1. Перейдите в меню выбора профилей, для этого на панели нажмите кнопку Utility/Counter и далее на экране User Setting => System Setting => Paper Tray Setting => Preset Profile Managment

2. В открывшемся окне выберите необходимый профиль, перелистывая страницы вручную используя кнопки перемотки в нижнем левом углу или воспользуйтесь поиском нажав кнопку "Search Condition", расположенную сверху справа.

3. При использовании функции поиска выберите необходимые данные о носителе, в Примере выбран тип "конверты" без указания плотности, результатом будут все профили с типом "конверт"

4. Для добавления профиля нажмите на необходимый профиль, при этом он будет выделен и нажмите кнопку "Add profile" справа снизу, затем "OK"

После выполнения этой процедуры профиль будет доступен в меню "Recall" в меню настройки лотков